


インターホンの取り付け

※インターホンは現場手配品です

インターホンに付属の施工説明書および取付説明書をお読みのうえ、お取り付けください。




電気配線工事について

- ・電気配線工事は専門の電気工事店にご依頼下さい。
- ・本門柱にはLED100V照明が内蔵されています。照明用電線は、WFφ1.6またはφ2.0の3芯単線（アース線）をご使用下さい。
- ・照明用電線とインターホン電線は電線管（屋外用可とう電線管）を使用して下さい。

表札の取り付け

※表札は現場手配品です

表札に付属の施工説明書および取付説明書をお読みのうえ、お取り付けください。



～施工後にご確認ください～

- ・家側との結線を行い照明、インターホンが正常に動作するかどうかご確認ください。
- ・ポストならびに宅配ボックスの操作が正常に行えるかどうかご確認ください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。

宅配ボックス搭載門柱

フロンテ

取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いいたします。

■ 事前注意事項

- ・商品の施工に関しましては必ず本書に従ってください。本書に記載されていないような商品への加工・改造は行わないでください。
- ・本製品は軽量な中空アルミ材を使用しているため、1～2名の人力で据付することも可能です。
- ・据付前に門柱埋め込み用の基礎穴を掘り、そこに割栗石を敷き詰めて突き固めてください。
- ・配線用配管位置をご確認の上、無理のない施工をお願いします。
- ・本製品には、インターホンは含まれておりません。別途ご購入をお願い致します。
- ・電装品梱包を屋外に放置しないでください。

■ 設置の取扱い注意

- ・商品の設置は水道管やガス管などの地下埋設物に影響を及ぼさない位置に行ってください。
 - ・軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
 - ・商品の埋設に使用するコンクリートやモルタルには海砂を使用しないでください。アルミ材の腐食原因となる恐れがあります。また、凝結促進剤や減水促進剤、凍結防止剤などの使用も控えてください。
 - ・コンクリートを注いでから門柱を差し込むと、アンカーがうまく機能しない可能性があります。コンクリートは門柱を基礎穴に差し込んでから注いでください。
 - ・付属部品の取り付けの際、締めすぎにご注意ください。また、電動ドライバーをご使用の際には、低速回転で締め付けるか手締めで行ってください。
- 取り付け完了後は、ネジ・ボルトに緩みや傾きがないよう再度ご確認ください。
- ・施工終了後は汚れ・傷が無いこと、がたつきなど使用上危険な箇所が無いか確認してください。また、商品に対して、乗る、寄りかかるなどの行動や物を載せる、掛けるなどの行為をしないでください。
 - ・電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。工事完了後は必ず通電し、正常に動作することを確認してください。

■ ご理解

- ・本製品は改良の為、予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

■ お手入れ方法

安全に美しくご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお願いいたします。

- ・長年ご使用いただくとネジ・ボルト類がゆるむことがありますので、締め直しをお願いいたします。
- ・汚れた場合は、ほこりや土を取り除き、柔らかい布やスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。
- ・落ちにくい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布やスポンジで汚れを落としてください。その後に洗剤が残らないよう十分に水で洗い流して乾拭きしてください。

- ・本品はアルミ等の金属製ですが塩害（潮風に含まれる塩分による被害）・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合があります。特に台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。

